

NOVADIGITAL



Interruptor inteligente WIFI

- MS-101: Wi-Fi
- MS-101R: RF433
- MS-101WR: Wi-Fi+RF433
- MS-101-16A: Wi-Fi




Fabricado na China



Parâmetros

Fonte de alimentação: 90V ~ 250V AC
 Máx. Carga: 2200W / 10A ou 3520W / 16A
 Padrão Wi-Fi: 2.4 GHz b / g / n
 RF: 433Mhz
 Material: ABS V0
 Tamanho: 88 * 38 * 22mm

Verifique a lista antes de usar o dispositivo
 Seu smartphone ou tablet foi conectado para um WiFi 2.4G com internet.
 Você tem o PWD WiFi correto.
 Seu smartphone ou tablet deve ter acesso à APP Store, Google Play.
 Seu roteador está aberto para MAC.



Aplicativo NovaDigital



Guia de usuário

Método de link Wi-Fi

⚠️!(Apenas para MS-101 / MS-101WR)

- 1 Comece com o aplicativo "Smart Life".
- 2 Registre um Smart Life Smart conta.
- 3 Se você tiver uma conta Smart Life, basta conectar-se.
- 4 Ligação. Princípio de operação ON / OFF: Os aparelhos conectados funcionam / param através de ligação / desligamento de fio da rede elétrica.



4.1 Instruções de fiação do aparelho.



4.2 Instruções de fiação da lâmpada de LED.




4.3 Instruções de fiação de luz.



* Nota: O switch WIFI deve estar ligado por fios N e L.

5 Verifique se o seu telefone está conectado para Wi-Fi e Bluetooth.




6 Abra o aplicativo Smart Life / Tuya e Clique em "+", então a página de prompt mostrar automaticamente na tela. Clique "Vá para adicionar".



7 Selecione o dispositivo que deseja adicionar e clique em "+"



8 Digite a senha do Wi-Fi e clique em "Next", esperando para completar o conexão.



9 Adicione o dispositivo com sucesso, você pode editar o nome do dispositivo para inserir o página do dispositivo clicando em "Concluído"

Método de reset

Pressione e segure o botão por cerca de 7 segundos até que o LED azul WIFI pisque rápido.

Rádio frequência RF 433MHz

⚠️!(Apenas para MS-101R / MS-101WR)

- 1 Pressione o botão de emparelhamento 5 vezes até que seu dispositivo elétrico pisque 2 vezes e, em seguida aperte um dos botões do RF. Após o emparelhamento, você será capaz de controlar o interruptor pelo RF.
- 2 Repita o procedimento acima para emparelhar outro transmissor de RF 433MHz. O número máximo de transmissores RF é seis.
- 3 Para limpar a memória pressione o botão de emparelhamento 10 vezes até que seu dispositivo elétrico pisque cerca de 4 vezes.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Q: Como definir a luz indicadora tão rápido piscando?

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Segure o botão de reset por 5s.
- 3 Confirme que a luz indicadora agora está rapidamente piscando.

Q: Como definir a luz indicadora como lenta piscando?

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Segure o botão de reset por 5s.
- 3 Confirme se a luz indicadora está agora piscando rapidamente.
- 4 Segure o botão reset por 8s até o indicador a luz está piscando lentamente.

O novo dispositivo adicionado precisa de 1 minuto para conectar-se a Wi-Fi e à Internet se fica offline por muito tempo, por favor julgue o problema pelo LED WIFI .

O LED WIFI pisca rapidamente uma vez a cada segundo;

O interruptor inteligente WIFI não conseguiu se conectar ao seu Wi-Fi:

- 1 Talvez você tenha digitado errado Senha do wifi.
- 2 O switch WIFI está muito longe de seu WiFi, por favor, leve-o mais perto.
- 3 Certifique-se de que seu roteador esteja aberto ao MAC. Se ainda falhou, tente abrir um celular quente local e adicione novamente.

Defina seu comando de voz Echo pela Alexa

⚠️!(Apenas para MS-101R / MS-101WR)

1. Se você concluiu a instalação do Smart Life, abra o app da Amazon Alexa: acesse sua conta Alexa e digite a senha.
2. Clique no menu no canto esquerdo e clique em "Configurações: escolha "Configurar um novo dispositivo" (escolha um dispositivo, como Echo) Nota: Quando

a página abaixo aparecer, por muito tempo pressione o pequeno ponto no seu dispositivo Echo até que o a luz fica amarela. Em seguida, clique em Continuar no aplicativo.

Nota: neste momento, o smartphone não pode abrir uma variedade de programas VPN.



3. Escolha o seu próprio WiFi e aguarde alguns minutos. Após um vídeo de introdução, clique na próxima etapa, entrar na página inicial automaticamente. Agora o Echo terá conectado ao Wi-Fi com sucesso.

Habilitar NovaDigital/SmartLife no Skill no Alexa App

Passo 1: Escolha "Habilidade" (Skill) na barra de opções e, em seguida, pesquise "SMART Life" na caixa de entrada.



Passo 2: Selecione Smart Life nos resultados da pesquisa e, em seguida, clique em "Habilitar Skill".



Passo 3: Em seguida, insira o nome de usuário e a senha do Smart Life APP que você registrou anteriormente.


Controle do dispositivo por voz

Depois que a operação acima for bem-sucedida, você pode controlar o dispositivo via Echo.

1. Descubra o dispositivo

Em primeiro lugar, você precisa dizer ao Echo: Echo (ou Alexa), descubra meus dispositivos. O Echo começará a encontrar o dispositivo que é adicionado no Aplicativo Smart Life.


Isso levará cerca de 20 segundos, então o Echo lhe dirá o resultado. Você também pode clicar em "Descobrir dispositivos" no Alexa APP e, em seguida, ele irá mostrar os dispositivos que foram encontrados com sucesso.



2. Dispositivo de controle por voz

Nota: o nome do dispositivo deve ser consistente com a adição de Smart Life APP.

Você também pode agrupar o dispositivo e dar instruções para controlá-los juntos.



Nota: Echo é um dos wake -up, que podem ser qualquer um dos três nomes (configurações) Alexa, Echo, Amazon.

3. Lista de habilidades de suporte

Você pode controlar os dispositivos por meio de instruções como estas: Alexa (ou Echo), ligue os dispositivos Alexa (ou Echo), desligue os dispositivos

Habilitar NovaDigital/SmartLife no Google Assistant

Preparação

- Fiz o download do aplicativo Google Home compatível com o Android (4.2 ou superior) ou ISO (8.0 ou superior) smartphones ou tablet.
- Registrou sua conta do Google.
- Parear o dispositivo com o aplicativo Smart Life e nomeou -o com um nome reconhecível.
- Ter concluído a configuração do Google Home.

Passo 1

Abra o app Google Home; toque em "≡" no canto superior esquerdo; selecione "Mais configurações": para entrar na próxima interface.



Passo 2

Escolha "Serviços" na barra de opções e selecione "Smart Life" para entrar na próxima interface.



Passo 3

Toque em "Vincular conta" e faça login na sua conta Smart Life.



Passo 4

Toque em "Link Now", após sua conta Smart Life tiver vinculado ao Google Assistant, os dispositivos inteligentes apareceram automaticamente.

Comande o dispositivo por meio sua voz

Depois que a operação acima for bem-sucedida, você pode controlar o dispositivo via Google Home. Em primeiro lugar, você precisa dizer "Ok Google, fale to Smart Life "para despertar o Smart Life. Então você pode controlar o dispositivo por instruções como estes: «1) Ligue o interruptor de luz Desligue o interruptor de luz

Nota: Depois que o Smart Life foi ativado, você pode dizer "Cancelar" ou "Parar" para sair Smart Life ou diga "nada" quando você ouvir "O que posso fazer por você". Então você pode dizer "Ok Google, fale com o Smart Life" para iniciar o controle de voz.

Obrigado pelo seu apoio e compra conosco da NovaDigital, estamos sempre aqui para sua total satisfação, apenas sinta-se à vontade para compartilhar suas ótimas compras experiência conosco.



Se você tiver qualquer outra necessidade, por favor não hesite em nos contatar primeiro, nós tentaremos atender sua demanda.



Este produto contém o módulo WB2S código de homologação: 11605-20-11765.

Fabricante: HangZhou Tuya Informativos Co.,



O equipamento deverá ser instalado por profissional técnico qualificado. Há riscos de choques elétricos e acidentes ocasionados por mal uso.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para mais informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br