




HW400B 红外彩色印刷

尺寸: 55x55mm 4折页


材质: 80g 双铜

<p>NOVA DIGITAL CASA INTELIGENTE</p> <p>Sensor de Movimento Wi-Fi Manual do usuário</p>  <p>Modelo: PIR-W</p>	<p>Especificações Sensor de movimento Wi-Fi Modelo:PIR-W Tensão de Entrada: USB 5V/2A (o USB não pode ser usado com bateria comum, somente bateria recarregável) Bateria :DC3V 2x AAA Corrente em standby:≤75uA Corrente alarmante:≤60mA Notificação de baixa voltagem:≤2.2V WiFi: 2.4GHz 802.11b/g/n Distância de detecção:6M Ângulo de detecção:360°limite -instalação Método de instalação:parede ou teto Temperatura de trabalho:-10-50°C Umidade de trabalho:≤95%RH</p> <p>Acompanha na embalagem: -1 Sensor de movimento -1 Manual</p>	<p>Como usar e configurar</p> <p>1. Girar o suporte de montagem no sentido horário, retirar e preparar para instalar a bateria.</p>  <p>2. Coloque 2 pilhas AAA no interior.</p> 	<p>3. Escaneie o Qr code para baixar o aplicativo da NovaDigital. Efetue o login após o cadastro; Esteja conectado a rede sem fio, com internet, na qual pretende conectar o dispositivo.</p>  	<p>4. Abra o aplicativo NovaDigital, clique botão de "+" - "Sensores" - "Sensor Movimento" ou a opção que melhor lhe atender. Lembrando de se conectar apenas na rede 2,4GHz.</p> 
--	---	--	---	---

5. Depois de conectada à rede, por favor, teste-a e verifique os seguintes pontos.

- Se alguém sempre se mover na área de detecção do sensor PIR, ele detectará apenas uma vez.
- Atenção, afaste-se do dispositivo por mais 30 segundos, depois disso, mova o corpo próximo ao dispositivo para testar, luz indicadora acesa e a mensagem recebida pelo aplicativo significa que esta funcionando corretamente.
- Instale o sensor em áreas onde o dispositivo tenha uma ampla visão do espaço onde deseja monitorar. Como paredes, tetos ou cantos. Se possível em locais altos e cobertos.

6. Após a conclusão da conexão o sensor esta pronto para ser utilizado, mostrando e notificando no aplicativo ao detectar movimento.



"Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número: 08206-21-11765". Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co.,
Feito na China