



Módulo Mini pulso para garagem Wi-Fi



Modelo: MS-109

ESPECIFICAÇÕES

Módulo Mini Pulso para garagem Wi-Fi
Modelo: MS-109
Tensão de entrada: 100-240V (AC) 50/60Hz
Temperatura de trabalho: -10°C à 40°C
Wireless: Wi-Fi 2,4 Ghz
Grau de proteção: IP20
Dimencionamento: 39x39x19,4 mm

ACOMPANHA NA EMBALAGEM

01 - Módulo Mini pulso para garagem Wi-Fi
01 - Manual do Usuário
01- Um Sensor de abertura com cabo de sinal
01 - Kit de parafusos

BAIXE O APLICATIVO

BEM - VINDO A NOVADIGITAL!

Parabéns pela aquisição do seu Módulo mini pulso para garagem Wi-Fi. Esse dispositivo Inteligente propõe muita praticidade para quem o utiliza. Totalmente inteligente e controlado pelo APP da NovaDigital, você garante maior praticidade e segurança para a sua família. Você pode abrir e fechar seu portão de qualquer lugar do mundo com comandos via app trazendo uma modernidade para seu lar. A NovaDigital fornece uma linha completa de soluções para tornar sua Casa Inteligente, sempre proporcionando inovação e estilo para o dia-a-dia!

Escaneie para baixar o aplicativo NovaDigital







INSTALAÇÃO ELÉTRICA


① Instruções e diagrama de ligação
1- Para que não ocorram acidentes, desligue a energia.
2- Ligue os fios de acordo com o diagrama de ligação (Conforme a imagem 2).

N: Fio neutro **F:** Fio fase
S1:Sinal (GND) **S2:**Cabo(BOT)
S3:Fio do Sensor **S4:**Fio do Sensor



CARACTERÍSTICAS

- ① Tamanho compacto.
- ② Controle por aplicativo.
- ③ Wireless: Wi-Fi 2,4 Ghz
- ④ Sensor de abertura.



PREPARO DE CONEXÃO

- ① Ative o bluetooth e verifique se o dispositivo está conectado ao Wi-Fi.
- ② Após finalizar a instalação, pressione por 10 segundos o botão de resete que fica localizado na parte de cima até que a luz indicadora comece a piscar rapidamente.



- ③ Verifique se o seu módulo está conectado na energia corretamente.
- ④ No aplicativo da NovaDigital clique no símbolo "+", vá na opção adicionar dispositivo.

MODO DE CONEXÃO

- ① Aguarde de 1 à 4 segundos e então na página irá aparecer a opção para adicionar.
- ② Quando finalizar a adição do dispositivo clique em concluído.


FUNÇÕES

- ① Histórico de abertura.
- ② Status do portão (aberto ou fechado).
- ③ Temporizador.
- ④ Interação por voz (Com o Google Home).
- ⑤ Adicione o módulo de garagem na tela inicial.
- ⑥ Criar Grupos.



CENA INTELIGENTE

- ① As Cenas inteligentes são basicamente conjuntos de ações que são executadas simultaneamente após um determinado comando.
- ② Abra o aplicativo, clique na opção inteligente no inferior da tela, em seguida clique no ícone "+" no canto superior direito, vão aparecer 4 opções, escolha qual irá lhe atender melhor, alguns exemplos:
 - Tocar para executar: Pode ligar seu interruptor inteligente e abrir seu portão da garagem com apenas um único toque.
 - Quando o tempo muda: Pode acionar seu interruptor ao pôr do sol.
 - Agenda: Pode ligar/desligar durante a semana em horários específicos.
 - Quando o status do dispositivo muda: Você pode junto ao sensor inteligente de abertura de porta, abrir/fechar a garagem quando o status de abertura do sensor inteligente for ativado.




PERGUNTAS FREQUENTES

- ① Estou com dificuldade para conectar o módulo de garagem
 - Verifique se o smartphone encontra-se conectado na rede de internet Wi-Fi 2.4Ghz, caso estiver, esqueça a rede 5Ghz e tente novamente a conexão.
 - Para conectar o módulo de garagem é necessário que ele fique em modo de pareamento.
- ② Como eu faço o resete / modo de pareamento
 - Segure o botão de resete por 10 segundos e solte, as luzes vão estar piscando indicando que procedimento de resete foi feito com sucesso.
- ③ Meu módulo não está mostrando o status de abertura?
 - Verifique se os sensores estão ligados corretamente.
- ④ Consigo deixar os acionamentos agendados em horários específicos?
 - Sim, você consegue deixar agendados a abertura e fechamento no horário e dia da semana que necessitar


AMAZON ALEXA

- ① Com os dispositivos já conectados (nota: Altere o nome do dispositivo para que a Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: Interruptor Cozinha, Interruptor Suite).
- ② Abra o aplicativo da "Amazon Alexa", verifique se na sua conta da Alexa possui pelo menos um dispositivo Alexa controlado pela voz como Echo Dot.




AMAZON ALEXA

- ① Digite "NovaDigital" na pesquisa e clique no App NovaDigital
- ② Clique em "Ativar para uso".



GOOGLE ASSISTENTE

- ① Abra o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home está instalado. Caso não siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.
- ② Nas opções a baixo clique na opção "Dispositivos" e em seguida escolha a opção "Compatível com o Google Home"



GOOGLE ASSISTENTE

- ① Digite "NovaDigital" na pesquisa e clique no App NovaDigital
- ② Clique "Ativar para uso".



Módulo Mini pulso para garagem Wi-Fi

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 08206-21-11765
Fabricante: HangZhou Tuysa Informations Co,
Feito na China