




## INTERRUPTOR TOUCH Wi-Fi 4 & 6 BOTÕES Manual do usuário



### Descrição do Produto

O interruptor inteligente touch de parede Novadigital é projetado com Wi-Fi, o que atende à demanda da maioria das famílias. Seu painel de vidro de resistência a arranhões é adequado para diferentes estilos de decoração com seu melhor valor. Um novo recurso inteligente como associação de vários controles inteligentes é adicionado ao Smart Life/Novadigital App, juntamente para controlar pelo aplicativo. Funciona com o Alexa Google Home, garantindo ao usuário uma experiência de controlar suas luzes através do controle múltiplo modos, proporcionando à sua vida inteligente muito mais comodidade e prazer.

### Informação de Segurança

Risco de choque elétrico: A eletricidade pode causar danos pessoais e danos materiais se manuseada incorretamente. Se você não tem certeza sobre qualquer parte dessas instruções, por favor, procure assistência profissional de um electricista qualificado.

#### Parâmetros técnicos:

Modelo: WS-US4-RF/WS-US6-RF  
Tensão de trabalho: 100-250V AC, 50Hz / 60Hz  
Máx. corrente total: 10A (carga resistiva pura)  
Máx. Potência de carga: 2200W  
Tipo sem fio: WIFI2.4G+RF433MHz  
Temperatura de trabalho: 0C ~ 40C  
Sistema de suporte: Android / iOS

#### Advertências:

Desligue a energia do disjuntor e teste essa energia está desligado antes da fiação.


### Instalação

#### Note:

- Instale o interruptor com a eletricidade desligada.
- Não instale em ambiente úmido.
- É necessário um fio neutro. Confirme se a caixa de parede contém um fio (normalmente branco). Se a caixa de parede não conter o fio, tente outro local em sua casa ou entre em contato com um especialista.
- As cores dos fios indicadas neste manual são as cores usuais e podem mudar em algumas casas.
- Certifique-se de que os condutores de fio estejam bem presos a cada fio. Verifique se o sinal Wi-Fi está estável e normalmente funcionando antes fiação.
- Por favor, siga as instruções e instale corretamente.


#### Passo 1

- Desligue o disjuntor e use o testador elétrico para testar a potência.
- Verifique se o interruptor está desligado antes da fiação.



#### Passo 2

- Remova a placa de parede existente, ligue a energia no disjuntor e use um testador elétrico para verificar qual fio é fio fase; o testador piscará e / ou tocará quando chega perto de um fio fase.
- Desligue a energia do disjuntor e use o cabo elétrico testador se a energia estiver desligada e, em seguida, puxe o interruptor existente, rotule o fio fase e outros fios, desconecte os fios do interruptor existente com um alicate.
- Siga o diagrama de fiação para conectar os fios do interruptor ao fios na caixa de parede com os condutores de fio.



#### Passo 3

- Monte o interruptor com os parafusos fornecidos e encaixe na parede

#### Passo 4

- Ligue a energia novamente no disjuntor e depois ligue a luz acenderá.

### Aplicativo NovaDigital Escaneie para baixar



#### 2. Registre ou faça o login

- Baixe o aplicativo " NovaDigital ".
- Digite a interface Registro/Login: toque em "Registrar" para criar uma conta digitando seu número de telefone para obter código de verificação e "Definir senha". Escolha "Faça login" se você já tiver uma conta " NovaDigital ".

#### 3. Configure o APP para o interruptor

- Preparação: Certifique-se de que o interruptor foi conectado com eletricidade; certifique-se de que seu telefone foi conectado ao Wi-Fi e é capaz de se conectar à Internet.

#### Nota:

o interruptor suporta apenas a rede 2.4G. Se você tiver conectado à rede 5G, desconecte a rede 5G primeiro e conecte a rede 2.4G

#### 3.1 Métodos de link Wi-Fi:

- Emparelhe e limpe o código Wi-Fi (nova atualização)
- 1. Certifique-se de que seu telefone está conectado ao Wi-Fi e Bluetooth



- 2. Abra o Aplicativo NovaDigital e clique em "+", então a página do prompt será exibida automaticamente na tela. Clique em "Ir para adicionar".



- 3. Selecione o dispositivo que deseja adicionar e clique em "Adicionar"



- 4. Digite a Senha Wi-Fi e clique em "Confirmar", esperando para concluir a conexão.



- 5. Adicione o dispositivo com sucesso, você pode editar o nome do dispositivo para entrar na página do dispositivo clicando em "Feito"




Como resetar o interruptor: Pressione e segure qualquer um dos botões em torno de 8 segundos até o indicador Wi-Fi começar a piscar rapidamente, após isso o resete foi bem sucedido. E estará em modo de emparelhamento.

#### 3.2 Como alcançar a associação de vários controles


Nota: Por favor, confirme que você terminou com sucesso o método de link WIFI acima para adicionar este interruptor ao seu aplicativo NovaDigital antes da associação.

- 1. Wifi adicione outro interruptor inteligente ao mesmo aplicativo NovaDigital. (Se houver um interruptor inteligente que tenha sido adicionado antes ao aplicativo, basta ir para o próximo passo. Nota: Não há necessidade de ligar o novo interruptor adicionado à luz, apenas L e N são necessárias para a fiação).
- 2. Em seguida, você verá dois dispositivos no aplicativo e clicará no interruptor principal (como interruptor de um canal como abaixo) entrando na próxima operação



- Novo interruptor adicionado
- Interruptor principal

- 3. Clique no canto superior direito e escolha "multicontrolado associado" e, em seguida, clique em "+" no canto direito




- 4. Escolha o interruptor ao qual deseja associar e escolha o botão de interruptor que deseja controlar a mesma luz.



- 5. Então volte para a página anterior, você verá dois itens na página, um é o seu interruptor principal, o outro é o que você associou agora.

Nota: Confirme se o interruptor associado está ativado.

- 6. Agora você é capaz de controlar sua luz com dois interruptores. Não associe outro botão no mesmo interruptor para multicontrolado.



- 7. Se você quiser adicionar mais um terceiro ou mais interruptores inteligentes para controlar sua luz, basta repetir os passos acima. E você verá o resultado abaixo quando associar outro novo interruptor.



#### 3.3 Configuração RF 433MHz

- 1. Para apenas ligar: Em um dos botões pressione 6 vezes em um intervalo de 1 segundo de cada clique e na sexta vez segure até ouvir 1 bipe e então solte e pressione o botão do controle RF correspondente.
- 2. Para apenas desligar: Em um dos botões pressione 6 vezes em um intervalo de 1 segundo de cada clique e na sexta vez segure até ouvir 2 bipes e então solte e pressione o botão do controle RF correspondente.
- 3. Para ligar e desligar: Em um dos botões pressione 6 vezes em um intervalo de 1 segundo de cada clique e na sexta vez segure até ouvir 3 bipes e então solte e pressione o botão do controle RF correspondente.
- 4. Para limpar o código RF: Em um dos botões pressione 6 vezes em um intervalo de 1 segundo de cada clique e na sexta vez segure até ouvir 4 bipes e então solte e todos os códigos estarão limpos.

#### Defina seu alto-falante Echo por aplicativo Alexa

Digite NovaDigital Smart skill no aplicativo Alexa


- 1. Se você terminou de instalar o NovaDigital Smart, basta abrir o aplicativo Amazon Alexa, entrar em sua conta Alexa com senha.
- 2. Clique no menu no canto superior esquerdo - clique em "configurações", escolha "Configurar um novo dispositivo" (escolha um dispositivo como o Echo)

#### Nota:

Quando a página abaixo aparecer, pressione o pequeno ponto no dispositivo Echo até que a luz fique amarela. Em seguida, clique em "Continuar" no Aplicativo.  
Atenção: O celular não pode abrir uma variedade de software 3. Escolha seu próprio Wi-Fi e espere por alguns minutos. Depois de assistir a um vídeo de introdução, clique em "próximo passo", então ele entrará automaticamente na página inicial. Agora o Echo foi conectado ao Wi-Fi com sucesso.

#### Digite NovaDigital Smart no Skill do Alexa

Escolha "Skill" na barra de opções e, em seguida, pesquise "NovaDigital Smart" na caixa de entrada.



Em seguida, insira o nome de usuário e a senha do aplicativo NovaDigital que você já registrou anteriormente. Agora você pode usar sua Alexa para controlar seus dispositivos Smart, aproveite sua vida inteligente com Novadigital.

\*Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número 08206-21-11765.\*