



Manual do usuário
Câmera Inteligente Wi-Fi CS-360° PRO



Modelo: CS-360PRO

ESPECIFICAÇÃO

Nome do produto: Câmera Inteligente Wi-Fi CS-360° PRO
Modelo: C-360° PRO
Pixel: 2,0 MP
Compressão de vídeo: H.264 1920*1080P
Tipo de armazenamento: Cartão MicroSD (Suporta até 128GB, Formato Fat 32) e Plano em nuvem
Criptografia sem fio: Criptografia WEP/WPA/WPA2
Entrada de energia: 5V, 1A Micro C
Consumo Total de Energia: 5W
Wireless: Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n
Modo de detecção: Detecção de movimento
Protocolo: ONVIF

ACOMPANHA NA EMBALAGEM

1 - Câmera Inteligente CS-360° PRO ;
1 - Manual do Usuário;
1 - Cabo de alimentação USB;
1- Pacote de acessórios e parafuso;

BAIXE O APLICATIVO

BEM - VINDO A NOVADIGITAL!

Parabéns pela aquisição da sua Câmera Inteligente Wi-Fi CS-360° PRO. Esse dispositivo Inteligente propõe muita praticidade para quem o utiliza. Totalmente inteligente e controlado pelo APP da NovaDigital, você garante maior praticidade e segurança para a sua família. Você pode visualizar sua câmera de qualquer lugar do mundo via app com a maior modernidade e facilidade. A NovaDigital fornece uma linha completa de soluções para tornar sua Casa Inteligente, sempre proporcionando inovação e estilo para o dia-a-dia!


Escaneie para baixar o aplicativo NovaDigital




MODO DE CONEXÃO

ADICIONAR O MODO DE CÓDIGO QR-SCAN

-Certifique-se de que o Wi-Fi esteja disponível e conectado à Internet.
-Abra o APP "NovaDigital", pressione o "+" no canto superior direito da tela principal (Figura 01); escolha "Segurança e Vigilância por Vídeo" clique em "Câmera Inteligente"(Figura 02) para adicionar câmera; clique em "Próximo passo"(Figura 03);
-Conecte a câmera em seguida a inicialização do sistema estará concluída.



MODO DE CONEXÃO

-Se o celular não estiver conectado ao Wi-Fi, clique em "Conectar ao Wi-Fi"(Figura 04); Logo em seguida irá aparecer a interface WLAN basta conectar ao Wi-Fi (Figura 05). Coloque o nome da rede e a senha (Figura 06);



MODO DE CONEXÃO

-Um código QR será exibido na tela e você precisará digitalizá-lo com a Câmera Inteligente. (A Câmera deve estar cerca de 20-30 cm de distância da lente do celular). Em seguida, caso você ouvir um bip clique em "ouvi o bip" (Figura 07) e irá começar a conectar (Figura 8).



MODO DE CONEXÃO


-Conexão concluída (Figura 09), clique em "Concluído"; Em seguida, pule para a interface de visualização (Figura 10) Depois de fechar a interface de visualização do dispositivo, a interface retorna ao APP página inicial. Neste momento, o dispositivo conectado aparecerá na página inicial. Neste momento, o dispositivo conectado aparecerá na página inicial do APP (Figura 11). Então você pode clicar diretamente na interface do dispositivo para ver a situação de monitoramento sem reacionar posteriormente



MODO DE CONEXÃO

ADICIONAR O MODO DE CONEXÃO RÁPIDA DISPOSITIVO WI-FI

-Selecione "Modo AP" (Figura 12)
-Clique em Avançar (Figura 13)
-Digite a conta e senha que pode se conectar ao Wi-Fi (Figura 14)



MODO DE CONEXÃO

-Clique para completar a conexão (Figura 15)
-Tela de vídeo (Figura 16)



PERGUNTAS FREQUENTES

1 Estou com dificuldade para conectar minha Câmera Wi-Fi
-Verifique se o smartphone encontra-se conectado na rede de Internet Wi-Fi 2.4Ghz, caso estiver, esqueça a rede 5Ghz e tente novamente a conexão.
-Para conectar a câmera é necessário que ele fique em modo de pareamento.

2 Como eu faço o resete / modo de pareamento ?
-Segure o botão de resete por 5 segundos e solte, será reiniciado com sucesso. Recomenda-se inserir o cartão Micro SD (formatado em fat32) de alta velocidade de 8-128GB, caso contrário não será capaz de armazenar, visualizar vídeos históricos e dar suporte a importantes funções como atualização de firmware.

3 Consigo visualizar minha câmera de qualquer lugar do mundo?
Sim, você consegue visualizar de qualquer lugar do mundo basta a sua câmera estar sempre conectada a internet do local instalado e seu smartphone ter acesso a internet, dessa maneira você irá visualizar sua câmera

VISUALIZAÇÃO EM DESKTOP

1 Para visualizar suas câmeras pelo seu PC basta seguir os passos a seguir.
1- Scaneie o QR code para ser direcionado diretamente para o site:



PARA OBTER O LINK
<https://ipc-us.ismartlife.me/login>

VISUALIZAÇÃO EM DESKTOP

2 Abra o Aplicativo da Novadigital.

3 No aplicativo da NovaDigital clique no símbolo "+", vá na opção Escanear código QR.

4 Faça o scan do QR code que o site abaixo gerar.
<https://ipc-us.ismartlife.me/login>

5 Agora você consegue visualizar até 9 câmeras pelo seu desktop.



VISUALIZAÇÃO MÚLTIPLA

6 No aplicativo da NovaDigital clique em inteligente.

7 Em seguida clique em View multiple camera videos in one screen.



VISUALIZAÇÃO MÚLTIPLA

8 Dessa maneira você vai conseguir visualizar de uma só vez até 16 câmeras conectadas no seu dispositivo.

9 Clique no ícone inferior direito para visualização em tela cheia.



NOVADIGITAL CASA INTELIGENTE

Manual do usuário
Câmera Inteligente Wi-Fi CS360° PRO

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL.
www.anatel.gov.br

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número: 05206-21-11765.
Fabricante: HangZhou Tuyu Informations Co.
Feito na China